



# Terminal

3810

- ▶ Nicht eichfähig, Auflösung bis 32.000 d
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- ▶ 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Einheiten in g, kg oder lb
- ▶ Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz



# Eigenschaften

---

## Eigenschaften

- ▶ Nicht eichfähig, Auflösung bis 32.000 d
- ▶ Schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3)
- ▶ Großes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- ▶ 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- ▶ Funktionen: Wiegen, Trieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen,
- ▶ Hold, Benutzerfiltereinstellung, EDV zur Auswahl von 5
- ▶ Varianten an Datensätzen, Auto-Tara
- ▶ Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- ▶ Einheiten in g, kg oder lb
- ▶ Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- ▶ Batteriebetrieb (6x AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack und Ladeschaltung(Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig)
- ▶ Wand-/Stativhalter optional

## Gehäuse

- ▶ Kompaktes Gehäuse aus Kunststoff, Schutzart IP 42
- ▶ Gehäuse-Abmessungen 303 x 95 x 57 mm

## Schnittstellen

- ▶ Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle) als EDV-Schnittstelle








# Produkte

---



Bestellnummer	Konf.bew.	Ausführung	Schutzklasse
3810.15.001	Nein	Nicht eichfähig, mit virtueller serieller USB-Schnittstelle	IP 42
Ausführung Terminal			

---

## Zubehör

Bestellnummer		Beschreibung
Ausführung		
2503.30.005		Wand-/Stativhalter 38xx, Edelstahl (erforderlich beim Tisch- und Bodenstativ)
2550.03.022		USB 2.0 Kabel 3 m mit 2 Steckern A-Stecker, B-Stecker, für Ausführung IP 42 (für integrierte virtuelle serielle USB-Schnittstelle und Tastatureinschleifung)
2563.50.001		Schnittstellenmodul Ethernet inkl. RJ45 Steckbuchse, Tastatureinschleifung (Kabel 2550.03.022 erforderlich) + Ampelanschluss u. Steckplatz für serielle Schnittstelle (nur für IP 42 Varianten)   Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2563.50.002		Schnittstellenmodul Ethernet mit 10 m Patchkabel + Ampelanschluss und Steckplatz für serielle Schnittstelle (nur für IP 65 / 67 Varianten)   Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2558.06.001		Erweiterungsmodul für serielle Schnittstelle (2 Steckplätze) und Ampelanschluss (Optionale Schnittstellenmodule erforderlich)   Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2563.21.007		RS 232-Schnittstelle montiert, 5 pol. (Modul 2563.50.00x / 2558.06.001 erforderlich)   Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2550.03.002		EDV-Datenkabel 2 m, 5 pol. – 9 pol.
2550.00.008		EDV-Datenkabel 2 – 10 m, 5 pol. – 9 pol.
2550.03.011		USB-Datenkabel, Verbindung 38xx (IP 67) - PC, Kabellänge 2 m
5751.01.002		Datensatzgestaltung Kundenspezifisch
2795.20.001		Etikettendrucker, Druckbreite bis 108 mm (Thermodirekt)
2550.03.010		Druckerkabel, 5 pol. - 9 pol., 2 m (für Drucker 2795.20.001)
2795.14.005		Streifendrucker, Papierbreite bis 76 mm (9-Nadel)
2550.03.007		Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2 m (für Drucker 2795.12.002 / 2795.14.005)
2550.00.009		Druckerkabel, 5 pol. – 25 pol., 2–10 m (für Drucker 2795.12.002 / 2795.14.005)
5751.01.001		Druckbildgestaltung kundenspezifisch

## Zubehör

Bestellnummer		Beschreibung
Ausführung		
<b>5751.01.004</b>		Datensatz-/Druckbildaufspielung von vorhandenen Daten oder durch Bereitstellung
<b>2557.25.002</b>		UK-Wechseladapter
<b>2557.25.004</b>		US-Wechseladapter
<b>2507.02.005</b>		Schutzkappe USB B
<b>2507.02.006</b>		Schutzkappe USB B
<b>2564.20.005</b>		Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm (mit Freischaltcode)
<b>2564.20.014</b>		Scale Connect Pro umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten
<b>2557.40.005</b>		Akku inkl. Ladeschaltung montiert für netzlosen Betrieb   Option muss bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.